

## LDX-305: 3 迴路 LED 調光器



### 特點:

- 內建 33 種模式，在沒有前級的情況下也能快速實現燈光效果。(註一)
- 透過紅外線遙控器 IR-0501 儲存場景、調整整體調光值、調整跳機速度以及呼叫 33 種內建模式。(IR-0501:選配)
- 可外接 ECP 系列控制面板。
- 可保存 7 個場景(場景 1~6+OFF)並透過 IR-0501 以及 ECP 面板呼叫場景。
- PWM: 4096 階。

### 規格:

電源輸入	DC 12-36V
通訊協定	DMX-512/ RS-485 (EDX)
輸出規格	3 迴路，每迴路 5A，總電流 15A
數位訊號連接頭	3 PIN 綠色端子
尺寸	228(W)*60(H)*40(D)mm
重量	300g

### 註一: 33 種內建模式

編號	Vision	說明
1	BLACK	關
2	STATIC RED	紅
3	STATIC GREEN	綠
4	STATIC BLUE	藍
5	STATIC YELLOW	黃
6	STATIC PURPLE	紫
7	STATIC CYAN	青綠
8	STATIC WHITE	白
9	COLOR CHANGE	七色追逐，沒有淡入淡出(紅綠藍黃紫青綠白)
10	SIXCOLOR CHANGE	六色追逐，沒有淡入淡出(紅綠藍黃紫青綠)
11	RGB CHANGE	三色追逐，沒有淡入淡出(紅綠藍)
12	RG CHANGE	二色追逐，沒有淡入淡出(紅綠)

13	RB CHANGE	二色追逐，沒有淡入淡出(紅藍)
14	GB CHANGE	二色追逐，沒有淡入淡出(綠藍)
15	WHITE CHANGE	白色閃頻，沒有淡入淡出
16	COLOR SMOOTH	七色追逐，有淡入淡出(紅綠藍黃紫青綠白)，顏色漸變
17	RGB SMOOTH	三色追逐，有淡入淡出(紅綠藍)，顏色漸變
18	RG SMOOTH	二色追逐，有淡入淡出(紅綠)，顏色漸變
19	RB SMOOTH	二色追逐，有淡入淡出(紅藍)，顏色漸變
20	GB SMOOTH	二色追逐，有淡入淡出(綠藍)，顏色漸變
21	COLOR GRADUAL	七色追逐，有淡入淡出(紅綠藍黃紫青綠白)，漸亮漸暗
22	RGB GRANDUAL	三色追逐，有淡入淡出(紅綠藍)，漸亮漸暗
23	WHITE GRADUAL	白色閃頻，有淡入淡出，漸亮漸暗
24	RG GRADUAL	二色追逐，有淡入淡出(紅綠)，漸亮漸暗
25	RB GRADUAL	二色追逐，有淡入淡出(紅藍)，漸亮漸暗
26	GB GRADUAL	二色追逐，有淡入淡出(綠藍)，漸亮漸暗
27	R GRADUAL	紅色明滅，漸亮漸暗
28	G GRADUAL	綠色明滅，漸亮漸暗
29	B GRADUAL	藍色明滅，漸亮漸暗
30	ADJUST MODE	自定顏色
31	AUTO PROGRAM	隨機模式
32	DMX512 MODE	DMX 模式
33	INTELLIGENT MODE	智慧型模式 (註二)

**註二：智慧型模式**

前級迴路	說明
迴路 1	控制 LDX-405 迴路 1
迴路 2	控制 LDX-405 迴路 2
迴路 3	控制 LDX-405 迴路 3
迴路 4	控制 LDX-405 迴路 4
迴路 5	呼叫內建模式 1~30 (DMX 值 <3% · 呼叫模式 1; DMX3%~6%呼叫模式 2; DMX 6%~9%呼叫模式 3...以此類推; >87% · 呼叫模式 30)
迴路 6	設定跳機速度
迴路 7	Master 總控

**Lite-Puter**

詠真實業股份有限公司

台北縣汐止市大同路三段 196 號 9 樓 22103

電話:+886-2-8647-2828 傳真:+886-2-8647-2727

 網站: [www.liteputer.com.tw](http://www.liteputer.com.tw)

 E-mail: [sales@liteputer.com.tw](mailto:sales@liteputer.com.tw)

永林電子(上海)有限公司

上海市虹梅南路 3509 弄 298 號 B5 棟 201108

電話:+86-21-64978076 傳真:+86-21-64978079

上海展示中心

上海市徐匯區田林路 487 號 20 號樓 701 室

電話:+86-21-33674850 傳真:+86-21-33674013